

# 反射式ドアセンサー **HSW-10AA・AB**

小型軽量貼付タイプ新登場！！

## 超簡単貼付！

●●●  
無極性 2 接点出力標準装備



## 5つの特徴！！

### 1. 標準で2系統出力を装備。

1つは呼出ランプに、もう1つはホールコンピュータなど2系統に信号出力できます。

信号延長線が必要になります。

### 2. A接点・B接点に対応

2つのタイプの商品がございます。

AAタイプ：A接点出力 + A接点出力

ABタイプ：A接点出力 + B接点出力

A接点とは通常OFF、ドアオープンでONになる接点出力です。

B接点とは通常ON、ドアオープンでOFFになる接点出力です。

### 3. 無極性接点出力

フォトモスリレーの採用により、相手側の機器の極性に関係なく接続できます。

### 4. 簡単設置

小型軽量設計のため、両面テープで貼り付け可能です。

ネジで遊技台を傷つける恐れがありません。

扉が閉まるとLEDランプが消灯します。

反射物により感度距離が変わります。

### 5. 小型電源採用

コンセントの邪魔にならない専用小型電源です。

1台で25台まで接続できます。



専用電源・信号線は別売です。

仕 様

本体寸法 : 30×40×18mm

材 質 : ポリカーボネート樹脂 (透明)

ドアオープン出力 : 2系統・無極性接点出力 (A接点2出力 または A接点・B接点各1出力)

動作電源 : 専用電源 (DC12V) 使用 電源1個で最大25台までのドアセンサーを接続可能

最大消費電力 : 20mA

取り付け方法 : 両面テープによる貼付

製造元

株式会社データシステム

〒500-8465

岐阜県岐阜市加納寿町2-12-1

TEL058-276-2176

FAX058-276-2186

http://www.dsv.co.jp/

お問合せ先